



COMERCIAL GONÇALVES

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA.

MATRIZ E LOJA: Rua Deocleciana, 77 – Pte. Pequena – São Paulo – SP – Brasil
CEP 01106-030 – Telefone: (11) 3229-4044 – Fax: (11) 3227-6127
Site: <http://www.comercialgoncalves.com.br>
E-mail: vendas@comercialgoncalves.com.br

Fonte de Alimentação Simples DC Digital Marca MINIPA Modelo MPL-1305M



Equipamento digital de bancada, com dois displays de 3 dígitos (tensão e corrente), capaz de fornecer uma saída variável com tensão de 0 a 32V DC e corrente de 0 a 5A DC. Possui ajuste de tensão e corrente por potenciômetro multivoltas, além de proteção de sobrecarga e inversão de polaridade.

Característica técnica:

- Alta estabilidade e Baixo ripple.
- Display 3 dígitos de fácil leitura para apresentação simultânea da tensão e corrente de saída.
- Saída Variável: 0 ~ 32V, 0 ~ 5A.
- Ajuste de Tensão e Corrente através de potenciômetros de precisão.
- Ajustes Grosso e Fino de tensão e corrente.
- Indicadores (LED) de Operação.
- Possibilidade de operação contínua mesmo nas condições de máxima carga.
- Resfriamento com ventilação forçada.
- Circuito de proteção de sobrecarga.

- Altitude: 2000m (máx.).
- Grau de Poluição: 2.
- Uso Interno.
- Ambiente de Operação: 0°C~40°C, RH 10~80%..
- Ambiente de Armazenamento: -20°C ~ 60°C, RH 10 ~ 80%.
- Alimentação Seleccionável: 115V/230V \pm 10% - 50/60Hz.
- Consumo Aprox.: 290W (máx.).
- Dimensões: 140(A) x 160(L) x 260(P)mm.
- Peso Aprox.: 5.5kg.

Operação Tensão Constante <ul style="list-style-type: none">- Saída: 0 ~ 32V.- Regulação de Linha: \leq (0.01%+3mV).- Regulação de Carga: \leq (0.01%+3mV).- Ripple e Ruído: \leq 1mV RMS.	Operação Corrente Constante <ul style="list-style-type: none">- Saída: 0 ~ 5A.- Regulação de Linha: 0 ~ 5A \leq (1%+5mA).- Regulação de Carga: \leq (0.2%+3mA).- Ripple e Ruído: \leq 3mA RMS.
Mostrador <ul style="list-style-type: none">- Digital de 3 dígitos.- Precisão: \leq \pm (1.0%Leit. + 2 Díg).- Resolução de Tensão: 0.1V.- Resolução de Corrente: 0.01A.	Acessórios <ol style="list-style-type: none">1. Manual de Instruções (1 cópia).2. Cabo de Conexão Banana / Jacaré (1 par).3. Cabo de Alimentação (1 peça).
Outros <ul style="list-style-type: none">- Tempo de recuperação p/ troca de cargas: 1ms.	